

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。


3 取付ピッチ

下図は器具を取付面から見た図です。




■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。




〈付属部品〉




1 LEDユニットを取外す

LEDユニットを本体から取外す。



2 本体を取付ける


本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。



3 電源線を接続する


ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。はずす時ははずし穴に
幅6mmのマイナスドライバーを差し込み、電源線
を抜く。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。



4 仮吊りひもを取付ける


LEDユニットの仮吊りひもを本体の引掛金具に引っ
掛け、工具などでかしめる。



5 コネクタを接続する


本体側コネクタをLEDユニット側コネクタに確実に
差し込む。
はずす時はツマミを押しながら抜く。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。



6 LEDユニットを取付ける

LEDユニットを本体に合わせ、押し上げて取付ける。



7 点灯の確認を行なう