

- 心ザト
ライト
- ブラケット
ライト
- シャン
デリア
- インテリア
ファン
- スタンド
ライト
- 間接
照明
- ソリッド
デザイン
- シーリング
ライト
- 小型
シーリング
- キッチン
ライト
- 和風
照明
- 浴室灯
- エクス
テリア
- ダウン
ライト
- スポット
ライト
- ベース
ライト
- 非常用
照明
- コン
ローラ
- 別売
部品
- arkia
- 調 色
- Blue
tooth
- バンク
ライト
- グレア
レス
- Twin
配光
- コン
フォート
- 準耐火
構造対応
- パネル
- リニュー
アル
- ユニ
バーサル
- ビボー
ル
その他
- ランプ
タイプ
- オン
発生器付
- センサ
付
- M形



DL01-362 使用器具：AD7128W99 × 3

コントローラで調光調色機能アップ

Fit調色・光色切替タイプ

組み合わせるコントローラ・スイッチに
応じて機能が変わります。

専用コントローラで

Fit調色

明るさと光色を自由に
変えられます。

調光器で

3色切替 + 調光


3つの光色を切替えて
明るさを自由に変わります。

3色切替

通常のスイッチでも
3つの光色切替が可能です。

詳しくは▶P.657

100 ベースタイプ



高気密
散光 Sb

100W相当

Fit調色・光色切替

AD 7129 W99
¥15,500 (税抜)

調光調色
or
3色切替

LED交換
不可

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra82 Ra82 Ra82

8.1W 695 lm 85.8 lm/W (電球色 2700K)
8.1W 725 lm 89.5 lm/W (温白色 3500K)
8.1W 755 lm 93.2 lm/W (昼白色 5000K)

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

LED

- 重-0.6kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲・調色範囲・光色切替
- Fit調色別売専用調光器：調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)
- 別売適合調光器：調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K~3500K~5000K)
- 壁スイッチ：光色切替(2700K~3500K~5000K)
- 取付必要高:78mm(材厚5~13mm未満時)
89mm(材厚13~25mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 調光調色、調光には別売調光器が必要です
- リニューアルプレート併用不可
- 9VA(100V)

傾天55°

Fit調色・光色切替

AD 7129 B99
¥15,500 (税抜)

調光調色
or
3色切替

LED交換
不可

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra82 Ra82 Ra82

8.1W 555 lm 68.5 lm/W (電球色 2700K)
8.1W 580 lm 71.6 lm/W (温白色 3500K)
8.1W 605 lm 74.6 lm/W (昼白色 5000K)

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

高気密
散光 Sb

100W相当

Fit調色・光色切替

AD 7129 N99
¥18,200 (税抜)

調光調色
or
3色切替

LED交換
不可

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra82 Ra82 Ra82

8.1W 655 lm 80.8 lm/W (電球色 2700K)
8.1W 685 lm 84.5 lm/W (温白色 3500K)
8.1W 715 lm 88.2 lm/W (昼白色 5000K)

LED

- 重-0.6kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲・調色範囲・光色切替
- Fit調色別売専用調光器：調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)
- 別売適合調光器：調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K~3500K~5000K)
- 壁スイッチ：光色切替(2700K~3500K~5000K)
- 取付必要高:78mm(材厚5~13mm未満時)
89mm(材厚13~25mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 調光調色、調光には別売調光器が必要です
- リニューアルプレート併用不可
- 9VA(100V)

傾天55°

60W相当

Fit調色・光色切替

AD 7128 W99
¥13,200 (税抜)

調光調色
or
3色切替

LED交換
不可

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra82 Ra82 Ra82

5.1W 455 lm 89.2 lm/W (電球色 2700K)
5.1W 480 lm 94.1 lm/W (温白色 3500K)
5.1W 505 lm 99.0 lm/W (昼白色 5000K)

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

LED

- 重-0.6kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲・調色範囲・光色切替
- Fit調色別売専用調光器：調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)
- 別売適合調光器：調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K~3500K~5000K)
- 壁スイッチ：光色切替(2700K~3500K~5000K)
- 取付必要高:78mm(材厚5~13mm未満時)
89mm(材厚13~25mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 調光調色、調光には別売調光器が必要です
- リニューアルプレート併用不可
- 6VA(100V)

傾天55°

Fit調色・光色切替

AD 7128 B99
¥13,200 (税抜)

調光調色
or
3色切替

LED交換
不可

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra82 Ra82 Ra82

5.1W 365 lm 71.5 lm/W (電球色 2700K)
5.1W 385 lm 75.4 lm/W (温白色 3500K)
5.1W 405 lm 79.4 lm/W (昼白色 5000K)

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

60W相当

Fit調色・光色切替

AD 7128 N99
¥15,800 (税抜)

調光調色
or
3色切替

LED交換
不可




電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra82 Ra82 Ra82

5.1W 435 lm 85.2 lm/W (電球色 2700K)
5.1W 455 lm 89.2 lm/W (温白色 3500K)
5.1W 475 lm 93.1 lm/W (昼白色 5000K)

LED

- 重-0.6kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲・調色範囲・光色切替
- Fit調色別売専用調光器：調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)
- 別売適合調光器：調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K~3500K~5000K)
- 壁スイッチ：光色切替(2700K~3500K~5000K)
- 取付必要高:78mm(材厚5~13mm未満時)
89mm(材厚13~25mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 調光調色、調光には別売調光器が必要です
- リニューアルプレート併用不可
- 6VA(100V)

傾天55°



Fit調色専用調光器

調光調色
or
3色切替

の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ

AE 45829 E
¥19,800 (税抜)

AE 54343 E (白)
AE 54346 E (黒)
¥30,000 (税抜)
※4線式

シーンコントローラ
もご用意

4回路用(5シーン)
AE 54341 E (白)
AE 54342 E (黒)
¥72,000 (税抜)

適合調光器

調光調色
or
3色切替

の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ

逆位相
AE 49350 E
¥16,500 (税抜)

正位相
AE 36745 E
¥14,500 (税抜)

逆位相
AE 55448 E (白)
AE 55449 E (黒)
¥19,500 (税抜)

逆位相
AE 54344 E (白)
AE 54347 E (黒)
¥29,000 (税抜)
※4線式



Switch Navi