



取付寸法 (矢視②)

↑矢視②

- ・天井取付け専用
- ・調光タイプ：(調光範囲100～約1%)
- ・別売専用調光器 (AE36745E)
- ・傾斜天井取付可能 (最大45°まで)
- ・セードの取付方法は、セードアップターンU式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

| | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 | 1575 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 99.6 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



| | | | | | | | | | |
|----|------|------|---|-----------|--------|--------|------------|------------------------|----|
| 7 | | | | 始動電圧 | 28 VA | 品名 | LEDシーリング | | |
| 6 | | | | 定格電圧 | 100 V | 型番 | AH 43166 L | | |
| 5 | | | | 定格電流 | 0.28 A | 図番 | | | |
| 4 | | | | 消費電力 | 15.8 W | 適合ランプ | LED | | |
| 3 | 飾り木枠 | 木製 | 1 | ナチュラルウッド色 | 力率 | — | W×数 | 15.8W × 1灯 | |
| 2 | セード | アクリル | 1 | 乳白色 | 質量 | 1.4 kg | 色・形 | 昼白色 (5000K)・演色性 (Ra82) | |
| 1 | 本体 | 鋼板 | 1 | 白色 | 特記事項 | | 承認 | 審査 | 立案 |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | | | 泰 | 野口 | 矢成 |
| | | | | | | | 20211213 | | |

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社