




取付寸法(矢視a)



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光(100%~1%)
- ・保安灯連続調光機能(100%~20%)
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・らくピタ2取付。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
- ・木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気のある場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AH 39652 L
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.57A	品名 LEDシーリング
4					消費電力	54W	適合ランプ LED15球モジュール×4
3					力率	高力率	W×数 12.0W×4灯
2	本体	鋼板	1	白色	重量	1.9g	色・形 5000K
1	セード	アクリル	1	乳白色	スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→調光(100%~1%) →LED保安灯 (100%~20%)		点灯方式
							20131031