

本器具同士の連結は下記数をご参照ください。

型番	入力電圧	入力電流	消費電力	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
XE 38879 L~XE 38882 L	100V	0.66A	65W	15台	15台
	200V	0.33A	65W	30台	30台
	254V	0.28A	65W	38台	38台
XE 38883 L~XE 38886 L	100V	0.57A	56W	18台	18台
	200V	0.29A	56W	35台	35台
	254V	0.24A	56W	44台	44台
XE 38887 L~XE 38890 L	100V	0.59A	58W	16台	16台
	200V	0.30A	58W	32台	32台
	254V	0.25A	58W	39台	39台
XE 40798 L~XE 40801 L	100V	0.59A	57W	17台	17台
	200V	0.30A	57W	35台	35台
	254V	0.25A	57W	43台	43台
XE 40802 L~XE 40805 L	100V	0.66A	65W	16台	16台
	200V	0.33A	65W	32台	32台
	254V	0.28A	65W	39台	39台
XE 40806 L~XE 40809 L	100V	0.57A	55W	18台	18台
	200V	0.29A	55W	37台	37台
	254V	0.24A	55W	45台	45台

型番	球数	色温度	定格光束	固有エネルギー消費効率
XE 38879 L	LED 132球	電球色・3000K	4555 lm	70.1 lm/W
XE 38880 L	LED 132球	温白色・3500K	4785 lm	73.6 lm/W
XE 38881 L	LED 132球	白色・4000K	4915 lm	75.6 lm/W
XE 38882 L	LED 132球	昼白色・5000K	5045 lm	77.6 lm/W
XE 38883 L	LED 114球	電球色・3000K	3935 lm	70.3 lm/W
XE 38884 L	LED 114球	温白色・3500K	4135 lm	73.8 lm/W
XE 38885 L	LED 114球	白色・4000K	4245 lm	75.8 lm/W
XE 38886 L	LED 114球	昼白色・5000K	4360 lm	77.9 lm/W
XE 38887 L	LED 252球	電球色・3000K	5065 lm	87.3 lm/W
XE 38888 L	LED 252球	温白色・3500K	5320 lm	91.7 lm/W
XE 38889 L	LED 252球	白色・4000K	5460 lm	94.1 lm/W
XE 38890 L	LED 252球	昼白色・5000K	5625 lm	97.0 lm/W
XE 40798 L	LED 252球	電球色・3000K	5615 lm	98.5 lm/W
XE 40799 L	LED 252球	温白色・3500K	5870 lm	103.0 lm/W
XE 40800 L	LED 252球	白色・4000K	6060 lm	106.3 lm/W
XE 40801 L	LED 252球	昼白色・5000K	6560 lm	115.1 lm/W
XE 40802 L	LED 132球	電球色・3000K	5475 lm	84.2 lm/W
XE 40803 L	LED 132球	温白色・3500K	5775 lm	88.8 lm/W
XE 40804 L	LED 132球	白色・4000K	5915 lm	91.0 lm/W
XE 40805 L	LED 132球	昼白色・5000K	6430 lm	98.9 lm/W
XE 40806 L	LED 114球	電球色・3000K	4730 lm	86.0 lm/W
XE 40807 L	LED 114球	温白色・3500K	4985 lm	90.6 lm/W
XE 40808 L	LED 114球	白色・4000K	5105 lm	92.8 lm/W
XE 40809 L	LED 114球	昼白色・5000K	5555 lm	101.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

					型 番
					XH 90268 L
					品 名
					適合ランプ
					W x 数
					色 ・ 形
					□ 金
				スイッチ	点灯方式
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	20130703