



取付寸法(矢視②)

- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- 取付簡単型
- 調光器は使用できません。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- 電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。



各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

| | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 | 415 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 94.3 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

| 部 番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | 駆動 | 8 VA | 品名 | LEDペンダント |
|--------|---------|--------|---|----|------|--------|-------|----------------------|
| | | | | | 力率 | | | |
| 6 | | | | | 入力 | 100 V | 型番 | AP 47547 L |
| 5 | | | | | 入力 | 0.08 A | 図番 | |
| 4 | | | | | 消費 | 4.4 W | 適合ランプ | 電球形LEDランプ LDA4-G |
| 3 | 側面シート | 強化和紙 | 4 | | 力率 | — | W×数 | 4.4 W × 1灯 |
| 2 | 木枠 | 木製 | 1 | 白木 | 質量 | 0.6 kg | 色・形 | 電球色(2700K)・演色性(Ra80) |
| 1 | フランジカバー | プラスチック | 1 | 黒色 | 特記事項 | | 承認 | 審査 |
| | | | | | | | 泰 | 立案 |
| | | | | | | | 野口 | 矢成 |
| | | | | | | | | 20211213 |